

Прошивка приставки MAG260 1 часть

Создание microSD карты для прошивки приставки MAG260.

Скачать [образ прошивки A10_public-1.4-20150213.img.zip](#) и распаковать его

Скачать [программу записи прошивки на microSD карту HDDRawCopy1.10Portable.exe](#)

Взять **microSD** карту на 4 ГБ и более, предварительно скопировав с неё данные, т.к. карта полностью отформатируется и все данные с карты удалятся.

Вставить карту памяти в ПК или ноутбук и запустить предварительно скачанную программу **HDDRawCopy1.10Portable.exe**.

В открывшемся окне дважды нажать на **Double-Click to open file**.

Откроется окно Проводника, где необходимо выбрать файл с прошивкой

A10_public-1.4-20150213.img, далее жмем **Continue**.

В окне необходимо выбрать вашу **microSD** карту, она может называться Multiple Card Reader или иначе.

ВАЖНО!!! В списке выбора есть также и диски вашего компьютера и если вы по ошибке выберете не свою карту, а другой диск, то память вашего компьютера может быть стерта! Исключить возможность ошибки поможет объем диска. В столбце CAPACITY указан объем диска в ГБ.

Ваш диск на ПК как правило от 160 ГБ и выше, microSD карта в свою очередь 4, 8, 16 ГБ, т.е. существенно меньше.

Выбираете устройство в котором указан объем вашей карты если вы не понимаете по названию она ли это.

Жмем **Continue**.

Жмем **START** и **соглашаемся** с тем, что карта будет стерта.

Ждем окончания процесса, т.е. 100%.

Карта для восстановления приставки готова.

Восстановление работоспособности приставки.

Выключаем приставку из розетки.

Вставляем **microSD** карту в разъем на приставке (указан на рисунке) контактами **ВВЕРХ**. Карта должна входить на половину. (если карта входит полностью, то она вставлена не правильно).



Когда карта вставлена включить приставку в розетку.

Приставка начнет загружаться как обычно, но пользоваться ей нельзя!

Необходимо дождаться пока она сама, через 3-6 минут выключиться, о чем вы узнаете когда синий индикатор на передней панели погаснет.

Далее вытаскивайте кабель питания, далее вытаскиваем microSD карту и снова включаем приставку в розетку.

Если все прошло успешно, то приставка будет прошита чистой заводской прошивкой.